

قوة الرفع تصل إلى 2000W قم بتشغيل المزيد من الأجهزة عالية الطاقة

القوة المصنفة 1,000W، يمكن AC70P التعامل مع 98% الأجهزة الخارجية والمنزلية. كما أنها تتميز بوضع رفع الطاقة الذي يعزز الطاقة بما يصل إلى 2,000W، مما يمكنها من تشغيل أحمال مقاومة عالية الطاقة دون عناء، مثل الشوايات الكهربائية ومجففات الشعر والغلايات والمزيد.



بطارية LiFePO4 آمنة ونظام إدارة البطارية مصممة لمدة 10 سنوات من الاستخدام اليومي

يستخدم AC70P خلايا بطارية LiFePO4، التي تتمتع بالمزايا الطبيعية المتمثلة في الاستقرار الحراري والكيميائي الممتاز، مما يقدم لك أداء أفضل ودورة حياة أطول. يحمي BMS (نظام إدارة البطارية) المدمج جهازك من المخاطر المحتملة مثل الجهد الزائد ودرجة الحرارة الزائدة والحمل الزائد والدوائر القصيرة وما إلى ذلك.



- حماية من الفولت الزائد
- حماية من درجة الحرارة الزائدة
- حماية من زيادة الحمولة
- حماية ماس كهربائي

ارفع مستوى حلول الطاقة الخاصة بك أثناء التنقل مع محطة الطاقة BLUETTI AC70P! يتميز بقدرة قوية تبلغ 864Wh في الساعة وطاقة متواصلة تبلغ 1,000W، فهو يعمل على تنشيط أجهزتك الأساسية دون عناء أثناء المغامرات الخارجية أو مغامرات المركبات الترفيهية أو اللحظات المريحة في المنزل. يضمن التصميم خفيف الوزن والمحمول أن تكون الطاقة بدون توقف في خدمتك دائماً عندما تحتاج إليها.

864Wh سعة البطارية	1,000W القوة المصنفة	2,000W قوة الرفع
8 منافذ متعددة	45 دقيقة سعة 0-80%	<45dB عملية هادئة
5-Year ضمان	10.7kg وزن خفيف	App التحكم بالتطبيق الذكي



لماذا تختار BLUETTI AC70P؟

شحن فائق السرعة خفض وقت التوقف أقصر

مع تكنولوجيا BLUETTI Turbo Charging، لم يعد عليك الانتظار لفترة طويلة للحصول على الشحن. يتيح لك الشحن السريع إعادة شحن البطارية في اللحظة الأخيرة أثناء التعبئة، مما يضمن أنك مشحون بالكامل قبل الانطلاق على الطريق.

شحن الحائط

100% (1.5 Hours)	80% (45Mins)
الشحن بالطاقة الشمسية (أسرع 2.5 مرات من الجيل السابق)	
100% (2.2 Hours)	



TECHNOLOGY
PIONEER
IN CLEAN ENERGY

BLUETTI AC70P محطة الطاقة المحمولة

مصممة لارتقاء بتجربتك الخارجية



الاستقلال في مجال الطاقة. يبدأ من هنا

المواصفات

عام

864Wh	سعة البطارية
LiFePO ₄	نوع البطارية
950W Max.	دخل التيار المتناوب والتيار المباشر
0°C-40°C / 32°F-104°F	درجة حرارة الشحن
-20°C-40°C / -4°F-104°F	درجة حرارة التفريغ

الخروج

1,000W in total	القوة
JP-100VAC US-120VAC CN-220VAC EU/UK/AU- 230VAC	الجهد
10A 8.3A 4.5A 4.3A	التيار
50Hz / 60Hz	التردد
≤20ms	وقت التغيير لل UPS
12VDC / 10A	منفذ ولاعة السجائر
5VDC / 2.4A	USB-A *2
5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A	USB-C *2
15W Max.	دخل لوحة شمسية

الدخل

JP-100VAC US-120VAC CN-220VAC EU/UK/AU-230VAC	الجهد
9A 9A 6A 6A	التيار الأقصى
50Hz / 60Hz	التردد
12~58V, 500W Max.	ادخل الطاقة الكهروضوئية

آخرون

Bluetooth	الاتصال
314mmx209.5mmx255.8mm/12.4inx8.2inx10.1in	الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
10.7kg / 23.6lbs	الوزن الصافي

توصيات الألواح الشمسية من BLUETTI

PV120 x 2	PV200 x 2	PV350 x 1	PV420 x 1
-----------	-----------	-----------	-----------

قم بالاقتران مع بطارية التوسعة BLUETTI

B80P 806Wh	B230 2,048Wh	B300 3,072Wh
------------	--------------	--------------



اتصل بنا

UK-AR-V2.0

تخييم



كشاف ضوئي (100W)	طائرة درون (50Wh)	صانع الثلج (250W)	طباخ الأرز (200W)	شواية (300W)
5.7 ساعة	10 مرات	2.5 ساعة	3.1 ساعة	2.1 ساعة

رحلة متنقلة



هاتف (11Wh)	آلة تصوير (16Wh)	ثلاجة سيارة (65W)	محمصة (650W)	غلاية (1,000W)
40 مرات	21 مرات	9 ساعات	1 ساعة	0.6 ساعة

النسخ الاحتياطي للمنزل



اللابتوب (70Wh)	سخان الفضاء (350W)	تلفزيون (60W)	خلط الطعام (400W)	ماكينة القهوة (550W)
8 مرات	1.8 ساعة	8.8 ساعة	1.6 ساعة	1.2 ساعة

8 منافذ متعددة الاستخدامات القوة لجميع احتياجاتك

قدرة شحن مرنة تستوعب مجموعة واسعة من احتياجات الشحن. يتميز AC70P بمنفذ تيار المتناوب، ومنفذ USB-A، ومنفذ USB-C، ومنفذ ولاعة سجائر، ولوحة شحن لاسلكية لشحن أجهزة متعددة في نفس الوقت.

لوحة الشحن اللاسلكي*1

منفذ ولاعة السجائر*1

2*USB-A

2*USB-C

منفذين خرج التيار المتناوب



خيارات شحن متعددة احصل على الرسوم بأي طريقة تريدها

يطلق AC70P الشحن أجهزتك بالطريقة التي تريدها: الشحن على الحائط، أو الشحن بالطاقة الشمسية، أو شحن السيارة، أو شحن المولد، أو شحن بطارية LiFePO₄. سواء كنت في البيت، أو على الطريق، أو في الخارج، ستجد مصدر الطاقة المناسب لـ AC70P.



مقبس الحائط
1.5 ساعة
(950W Max.)



لوحة للطاقة الشمسية
2.2 ساعة
(500W Max.)



مينا للسيارات
4.8 ساعة
(200W Max.)



مولد كهرباء
1.5 ساعة
(950W Max.)



B80P بطارية التوسع
4.8 ساعة (80%)
(200W Max.)



B230 بطارية التوسع
2.2 ساعة
(500W Max.)