

Ampie applicazioni



							
Macchina da caffè (1.700W)	Frigorifero portatile (110W)	Fotocamera (60Wh)	Laptop (70Wh)	Drone (40Wh)	Condizionatore d'aria (900W)	Asciugacapelli (1.600W)	Forno a microonde (1.000W)
1 Ora	15,5 Ore	21 Volte	17 Volte	31 Volte	2 Ore	1,2 Ore	1,9 Ore



Specifiche

Dati generali

Capacità	2.304Wh
Tipo di batteria	LiFePO ₄
AC + DC Ingresso	2.400W Max.
Temperatura di carica	0°C-40°C
Temperatura di scarica	-20°C-40°C

Uscite

Potenza	2.400W in totale
Tensione	230V
Corrente	10,5A
Frequenza	50Hz / 60Hz
Porta accendisigari*1	12V / 10A
USB-A *2	5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Max.
USB-C *2	5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 3A; 20V, 5A
48V DC Porta	48V / 8A
Ricarica wireless*2	15W Max.

DC/PV Ingresso

Potenza	1.200W Max.
Tensione	12V~145V

AC Ingresso

Tensione	230V
Corrente	10,5A Max.
Frequenza	50Hz / 60Hz
Tempo di commutazione UPS	≤20ms

Altri

Connettività	WiFi / Bluetooth
Dimensione (L * W * H)	420mm * 280mm * 366,5mm
Peso netto	28,3kg / 62lbs
Certificazione	UN38.3, 3C, SRRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCM

Pannelli solari BLUETTI consigliati

BLUETTI 120W Solar Panel x 5	6,4~7,7 Ore
BLUETTI 200W Solar Panel x 5	3,8~4,6 Ore
BLUETTI 350W Solar Panel x 3	3,6~4,3 Ore



Contattaci

EU-IT-M10



PIONIERE
TECNOLOGICO
NELL' ENERGIA PULITA

BLUETTI AC200P L

Premium Series

Potenza costante, per un viaggio prolungato

2.304Wh~7.833,6Wh | 2.400W

Un passo potente in avanti

Cos'è nuovo con l'AC200P L? Si tratta di un miglioramento con ricarica più veloce, più potenza, meno rumore e controlli più intelligenti. Che tu sia fuori in strada o scollegato dalla rete, è il tuo compagno affidabile. Ed a casa, è la tua fonte di energia con backup.

Più veloce. Più intelligente. Più potente.

 <p>Livello di rumore inferiore</p> <p>Potenza in uscita 1,6x</p> <p>Ingresso solare 1,3x</p> <p>Velocità di ricarica 4X</p> <p><small>*Rispetto alla generazione precedente</small></p>	<p>Max. 7.833,6Wh Capacità espandibile</p>	<p>1 Ora to 80%</p>	<p>99% Copertura dispositivi</p>
	<p>3.000+ Cicli di ricarica</p>	<p>10-Anni Durata della vita</p>	<p>5 Modalità di ricarica</p>
	<p>App Controllo intelligente</p>	<p>0 Emissioni dannose</p>	<p><50dB Funzionamento silenzioso</p>

La migliore soluzione energetica per un'esperienza RV migliore

Quando sei sulla strada aperta con il tuo affidabile camper, il BLUETTI AC200P L è la tua scelta ideale. Con una capacità di 2.304Wh-7.833,6Wh ed un'uscita continua di 2.400W, può gestire praticamente qualsiasi dispositivo tu abbia portato con te, facendo sentire nel tuo camper come in una casa, lontano da casa.

La tua soluzione energetica plug-and-play per camper

Energia continua per camper



Carica il tuo camper in qualsiasi momento e ovunque



Con il regolatore di tensione **D40**, un caricabatterie DC-DC progettato esclusivamente per i camper, puoi caricare direttamente le batterie servite da 12V nel tuo camper tramite AC200P L, pannelli solari o batterie di avviamento. In questo modo, gli elementi essenziali della tua casa mobile, come il frigorifero, il condizionatore d'aria e il compressore per pneumatici, saranno supportati da una fonte di energia sufficiente."

* Venduto separatamente

Ricarica più veloce nella sua classe di potenza

Ricarica AC da 2.400W8



Ricarica solare da 1.200W



 Presa a muro 1,5 Ore (2.400W Max.)	 Pannello solare 2,5 Ore (1.200W Max.)	 Presa accendisigari 12,5 Ore (200W Max.)	 Generatore 2 Ore (2.000W Max.)	 Batteria al piombo 12,5 Ore (200W Max.)
--	---	--	--	---

Pronto per il 99% dei dispositivi

L'AC200P L offre una potenza nominale di 2.400W, coprendo la maggior parte dei carichi nel tuo camper o a casa. Attiva la modalità Power Lifting tramite l'app BLUETTI e puoi aumentare la potenza per far funzionare dispositivi ad alta potenza fino a 3.600W.



Capacità espandibile fino a 7,8 kWh

AC200P L è perfettamente compatibile con le batterie di espansione B300K e B210P. Così puoi personalizzare la capacità fino a un incredibile 7.833,6Wh. Sfruttare il pieno potenziale di energia illimitata non è mai stato così facile.

 <p>5.069Wh AC200P L + 1 x B300K</p>	 <p>6.604Wh AC200P L + 2 x B210P</p>	 <p>7.833,6Wh AC200P L + 2 x B300K</p>
--	--	--



Cavo di espansione B210P

*Per connettersi con B210P, è necessario un cavo aggiuntivo da P090D a M28

10 anni di tranquillità

-  UL Certificazione
-  Protezione contro il surriscaldamento
-  Protezione contro sovratensione
-  Protezione contro sovraccarico
-  Protezione contro sovracorrente
-  Protezione contro cortocircuito
-  Protezione contro sotto-tensione



12 uscite per ricariche diversificate

- Piastra di ricarica wireless*2
- Porta accendisigari*1
- 20A AC Uscita*4
- 48V RV Porta*1
- USB-C Porta*2
- USB-A Porta*2



Prese disponibili a livello globale

