

Versatile per vari scenari



Drone (40Wh)	Macchina da caffè (700W)	Frigorifero portatile (110W)	Laptop (70Wh)	Coperta elettrica (150W)	TV (60W)	Ventilatore (90W)	WiFi Router (10W)
6 Volte	7 Cups	3,2 Ore	4 Volte	2,7 Ore	5 Ore	3,7 Ore	22 Ore



Specifiche

Generale

capacità di batteria	504Wh
Tipo di cella	Fosfato di ferro litio (LFP)
AC + DC Ingresso	600W Max.
Peso netto	6,9kg
Dimensione (L x W x H)	280 x 200 x 220mm
Temperatura di ricarica	0°C a 40°C
Temperatura di scarica	-20°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C a 40°C

Uscite DC

Porta accendisigari x 1	12V / 10A
USB-A x 1	5V / 3A
USB-C x 2	5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 3A; 20V / 3,2A
Piastra di ricarica wireless x 1	15W Max.

Pannelli solari BLUETTI consigliati

BLUETTI 120W Solar Panel x 1	4,7 ore
BLUETTI 200W Solar Panel x 1	3 ore

Uscita AC

Potenza	700W
Tensione	230VAC
Corrente	3,0A
Frequenza	50Hz / 60Hz

Ingresso AC

Tensione	230VAC
Max. Corrente	4,3A
Frequenza	50Hz / 60Hz
UPS	Tempo di commutazione ≤20ms
Potenza di ricarica	600W Max.

Ingresso DC

Potenza	200W Max.
Corrente	8,5A Max.
Tensione	12V a 28V



Contattaci

EU-IT-V1.0



PIONIERE
TECNOLOGICO
NELL' ENERGIA PULITA



BLUETTI AC50P

Premium Series

Energia intelligente, massima durata

504Wh | 700W

Efficiente, portatile e potente

La stazione di energia BLUETTI AC50P è qualcosa che puoi mostrare al tuo gruppo in campeggio. Ha una capacità di 504Wh ed una potenza in uscita di 700W, garantendoti energia sufficiente per alimentare i dispositivi essenziali. L'avanzato AI-BMS ottimizza il consumo energetico, massimizzando la durata e l'efficienza. Flessibile per la ricarica tramite pannelli solari o batterie, puoi godere di energia continua senza interruzioni. Leggera e portatile, l'AC50P è la tua fonte di energia ideale durante avventure all'aperto o anche in situazioni di emergenza.

Alimenta fino a 6 dispositivi, tutti contemporaneamente

L'AC50P non è solo una centrale elettrica, è il tuo hub energetico personale. Con una serie di prese, tra cui 1 presa CA da 700 W, 2 porte USB-C da 65 W, 1 porta USB-A da 15 W, 1 accendisigari da 120 W

<ul style="list-style-type: none"> 1 x Ricarica wireless 1 x 120W Porta accendisigari 1 x 700W AC Uscita 2 x 65W USB-C porte 1 x 15W USB-A porta 		<p>In 50 minuti al 80%</p>	<p>BLUETOPUS AI-BMS AI-Powered Management</p>	<p>1.200W Potenza di spunto</p>
<p>Presa disponibile a livello globale</p> 		<p>3.000+ Cicli di vita</p>	<p>Pass-Through Ricarica solare</p>	<p>5 Anni Garanzia</p>
		<p>6 modalità di ricarica</p>	<p>Controllo intelligente tramite app</p>	<p><0,02s UPS commutazione automatico</p>

Tripla tecnologia per una durata della batteria prolungata



BLUETOPUS BMS

Questo sistema di gestione della batteria basato sull'intelligenza artificiale ottimizza l'utilizzo dell'energia, garantendo una potenza continua durante il tuo viaggio.



Energia solare diurna

Ricarica durante il giorno con i pannelli solari, permettendoti di alimentare i tuoi dispositivi mentre ricarichi contemporaneamente la batteria.



* I pannelli solari e la batteria di espansione B80P sono venduti separatamente.

Alta potenza in un formato compatto

Compatto come una piccola cassetta degli attrezzi, l'AC50P offre una potenza nominale di 700W, 200W in più rispetto ai suoi concorrenti, alimentando una gamma più ampia di dispositivi. In modalità Power Lifting, può gestire carichi puramente resistivi fino a 1.200W, come ad esempio i bollitori.



Massima sicurezza con batteria LiFePO₄

L'AC50P incorpora celle della batteria LiFePO₄ affidabili, note per la loro maggiore sicurezza, lunga durata, stabilità termica superiore, non infiammabilità ad alte temperature e affidabilità in ambienti freddi.

3,000+
Cicli

-20°C a 40°C
Temperatura di
funzionamento

10 - Anni
Durata della vita



Alimentazione di emergenza in 0,02 secondi

L'AC50P è una fonte di alimentazione di emergenza affidabile con la sua funzione UPS reattiva. Durante un'interruzione di corrente, commuta senza problemi in soli 0,02 secondi, garantendo un funzionamento continuo per il lavoro e la vita quotidiana.



Mantenere i carichi critici senza interruzioni



Proteggere i dati importanti



Esperienza di intrattenimento senza interruzioni

Ricarica in modo più intelligente, veloce e sicuro

Con la ricarica Turbo, l'AC50P può raggiungere l'80% di carica in soli 50 minuti ed una carica completa in 80 minuti. Mentre ti godi un pasto o prepari il tuo equipaggiamento, il dispositivo sarà pronto in un attimo.

Inoltre, l'AI-BMS integrato gestisce costantemente lo stato di carica e scarica per un processo di ricarica ottimizzato e una maggiore durata della batteria.

80% (50 minuti)

100% (80 minuti)



Metodi di ricarica multipli per ogni scenario

				
Ricarica AC	Ricarica solare	Ricarica da auto	Ricarica da Generatore	Ricarica della batteria di espansione B80P
80% in 50 minuti, Carica completa in 80 minuti	Carica completa in circa 3 ore	5-7 Ore (Presa 12V) 3-4 Ore (Presa 24V)	Carica completa in circa 1,2 ore	Ricarica completa in circa 3,5 ore