

5

年

质保

10

年

使用寿命



# 铂陆帝AC2P

超便携户外电源

单手可提, 自在出发

230.4Wh | 300W

 BLUETTI



## 轻快出发, 放肆去野

AC2P是一款极致轻便好用的户外电源, 拥有230.4Wh的容量, 300W的功率输出, 覆盖日常电子设备的充电需求; 充电80% 仅需45分钟, 是户外活动, 露营, 自驾旅行等场景的最佳伴侣。

### 户外露营



10次

手机(10Wh)



6次

相机(16Wh)



2次

笔记本(70Wh)



2小时

车载冰箱(65W)

### 紧急救援



2小时

呼吸机(60W)



3次

无人机(50Wh)



1小时

制冰机(100W)



1小时

投影仪(150W)

### 自驾旅行



注: 以上数据由铂陆帝实验室测试而得, 数据仅供参考, 请以实际使用情况为准。



**3.6kg**  
轻量设计  
单手可提



**230.4Wh** 电源容量  
**300W** 额定功率  
**600W** 升维驱动



超级快充  
**45分钟充至80%**



**6个不同输出口\***  
自由灵活



UL认证铁磷酸铁锂电芯  
**每天1充 可用10年**



电源状态 一手掌控  
**铂陆帝自研智能App**

\*不同国家版本的产品, 输出接口数量不同, 具体信息参见用户手册。



## 单手可提, 户外更轻松

3.6kg的轻量设计, 搭配人体工学扶手, 智能升级全彩屏, 更轻便, 更好用。



## 超级快充, 再次升级

使用市电充电, 45分钟即可充电80%, 收完行李就出发。同时支持太阳能充电, 有光就有电, 充满仅需1.5小时。

### 市电充电 (3倍快充\*)

⚡ 45分钟充至80%

⚡ 1.4小时充满



### 太阳能板充电 (2.5倍快充\*)

⚡ 1.5小时充满



市电充电



发电机充电



太阳能板充电



车载点烟器充电

**1.4 小时**

最大270W

**1.5 小时**

最大200W

\*与市场上相似容量段产品充电速度对比。

## 6个多功能放电接口, PD100W 快充

6个不同功能的输出接口,能同时为6台设备充电;USB--C 100W输出,比其他品牌快67%,能快速为手机,平板电脑,笔记本电脑等设备补电。

## USB-C 充电速度



## UL认证磷酸铁锂电芯 & BMS用电多重保护 每天1充,可用十年

铂陆帝户外电源AC2P使用UL认证磷酸铁锂电芯,防火耐高温,针刺不起火,拥有更长的使用寿命;BMS智能电池管理系统,实时监测电池状态,为每次用电提供多重保护,确保户外用电运行安全。



-  过压保护
-  过温保护
-  过载保护
-  短路保护

# 产品参数

## 基础参数

电源容量	230.4Wh
电池类型	磷酸铁锂电芯
充电温度	0°C-40°C / 32°F-104°F
放电温度	-20°C-40°C / -4°F-104°F

## 输出参数

额定功率	300W			
可兼容阻性负载的功率	最大, 600W			
交流电压	JP-100VAC	US-120VAC	CN-220VAC	EU / UK / AU- 230VAC
交流电流	3A	2.5A	1.36A	1.3A
电源频率	50Hz / 60Hz			
UPS切换时间	≤20ms			
点烟口	12VDC / 10A			
USB-A *2	5VDC / 2.4A			
USB-C *1	5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC / 5A, Max 100W			


## 输入参数

交流电压	JP-100V	US-120V	CN-220V	EU/UK/AU-230V
最大电流	6.7A	5.6A	2.8A	3A
电源频率	50Hz / 60Hz			
充电功率	最大 270W			
输入功率	最大 570W			
光伏输入	12~28V, 200W Max			

## 其它参数

连接方式	蓝牙
尺寸 (长*宽*高)	250mm x 150mm x 180mm
净重	3.6 kg / 7.9 lbs

## 太阳能板搭配建议



120W太阳能板 x 1



200W太阳能板 x 1



联系我们